

# Dobór kabli przekształtnikowych do mocy przekształtnika

## 2YSLCY-J UV 2YSLCYK-J 3 PLUS-2YSLCY-J UV 3 PLUS-2YSLCYK-J

## 2XSLCY-J UV 2XSLCYK-J 3 PLUS-2XSLCY-J UV 3 PLUS-2XSLCYK-J

moc[kW]	przekrój [nxmm <sup>2</sup> ]	obliczeniowa śr. zewnątrzna [mm]	przekrój [nxmm <sup>2</sup> ]	obliczeniowa śr. zewnątrzna [mm]
0,18	4 x 1,5	10,5	4 x 1,5	10,5
0,25	4 x 1,5	10,5	4 x 1,5	10,5
0,37	4 x 1,5	10,5	4 x 1,5	10,5
0,55	4 x 1,5	10,5	4 x 1,5	10,5
1,1	4 x 1,5	10,5	4 x 1,5	10,5
1,5	4 x 1,5	10,5	4 x 1,5	10,5
2,2	4 x 2,5	12,2	4 x 2,5	12,2
3	4 x 2,5	12,2	4 x 2,5	12,2
4	4 x 4	14,6	4 x 4	14,6
5,5	4 x 4	14,6	4 x 4	14,6
7,5	4 x 4	14,6	4 x 4	14,6
11	4 x 6	16,6	4 x 6	16,6
15	4 x 10	20	4 x 10	20
18,5	4 x 16	23,5	4 x 10	20
22	4 x 25	27,1	4 x 16	23,5
30	4 x 25	27,1	4 x 25	27,1
37	4 x 35	30,8	4 x 25	27,1
45	4 x 35	30,8	4 x 35	30,8
55	4 x 50	36,2	4 x 35	30,8
75	4 x 70	42,2	4 x 70	42,2
90	4 x 95	47,8	4 x 70	42,2
110	4 x 120	51,8	4 x 95	47,8
132	4 x 150	57,4	4 x 120	51,8
160	4 x 185	61	4 x 150	57,4
200			4 x 185	61